

Technische Daten zum Katalysator

Katalysator-Typ	EP-AL 304-120-2-2.1-BL400-DN150LF-Uni inkl. Plombenset				
Artikelnummer	002873				
Technologie	AL				
Trägermaterial	Metall				
Betriebsweise Motor	Lambda	>1			
Max. Betriebstemperatur	°C	650			
Opt. Betriebstemperatur	°C	360 - 650			
Max. H ₂ S Konzentration im Biogas	ppm	20			
Max SO ₂ Konzentration im Abgas	mg/Nm ³	6			
Schadstoffreduzierung	CO/HCHO > 85 % bei RG = 85.000 1/h // CO/HCHO > 70 % bei RG = 150.000 1/h				
Matrixdurchmesser	mm	304,00	Manteldurchmesser	mm	308,00
Matrixtiefe	mm	120,00	Manteltiefe	mm	126,00
Katalysatorvolumen	l	8,71			
Zelligkeit	cpsi	200			
Katalysatormasse	kg	23,96			
Besonderheiten					

Hinweis: Die Einhaltung unserer Anforderungen an die Abgasbeschaffenheit für Katalysatoren sowie unsere Betriebs- und Wartungsanleitung ist zwingend erforderlich. Angegebene Werte gelten für Katalysatoren im Frischzustand. Die Hinweise zur Entsorgung finden Sie unter: www.emission-partner.de/recycling.

Die hier enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen erstellt. Aufgrund des fortschrittlichen Charakters von Emission Partner und der kontinuierlichen Verbesserung von Design und Leistung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sollen den Kunden bei der Bewertung und Auswahl, der von Emission Partner gelieferten Produkte, unterstützen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, festzustellen, ob die Produkte und die in diesem Dokument enthaltenen Informationen für die Verwendung in seiner Anwendung geeignet sind. Emission Partner übernimmt keinerlei Verpflichtung oder Haftung und ist auch nicht für Folgeschäden oder Schäden an Personen oder Eigentum, die sich aus dem Gebrauch ergeben, haftbar. Es werden keine Garantien oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, gegeben. Emission Partner lehnt jede Verantwortung ab, und der Benutzer muss die volle Verantwortung für die Leistung der auf diesen Daten basierenden Systeme übernehmen.